

Walkie Talkie  
Handfunkgerät  
Talkie Walkie  
Transceptor

# Cobra®

## microTALK

MT800-2 EVP EU

Licence Free  
Lizenz Frei  
Permis Librement  
Licencia Libremente

**8**  
8 CANAUX  
**121**  
CODES PRIVÉS

**968**  
COMBINAISONS  
DE CODES PRIVÉS

TRANSMISSION  
MAINS LIBRES  
À COMMANDE  
VOCALE (VOX)

INTERPHONE DE  
SURVEILLANCE

BALAYAGE  
DES CANAUX/  
CODES PRIVÉS

ALERTE  
D'APPEL  
10 TONALITÉS  
AU CHOIX

DOUBLE  
ÉCOUTE

VERROUILLAGE  
DES TOUCHES



PORTÉE  
MAXIMALE DE  
**5**  
KM

Taille réelle des  
postes radio  
émetteurs  
récepteurs,  
garantis 1 an.

COMPATIBLE AVEC  
TOUS LES MODÈLES  
DE RADIO PMR 446



MANUEL D'UTILISATION  
EN 16 LANGUES



CHARGEUR  
MURAL INCLUS !



PILES NIMH  
RECHARGEABLES FOURNIES !



8 canaux • 121 Codes privés • VOX • Interphone de surveillance

• Alerte d'appel (10 tonalités au choix) • Double écoute

• Tonalité de message bien reçu (activée ou désactivée, au choix) • Affichage rétroéclairé à cristaux liquides

• Balayage (canal/codes privés) • Prise de haut parleur/micro/chargeur • Pile/Économiseur d'énergie

• Indicateur de piles faibles • Tonalité de touche • Verrouillage des touches • Pince de ceinture



FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
UHF/FM Puissance 500mW	Réception longue distance très claire.
Portée maximale de 5 km	La portée varie en fonction du terrain et des conditions.
8 canaux	Les touches du panneau frontal permettent une sélection aisée des 8 canaux PMR.
121 Codes privés	38 codes privés de silencieux de sous-porteuse (CTCSS) et 83 codes privés DCS, soit au total 121 codes privés. 968 combinaisons privées sont possibles lorsque les 8 canaux sont associés aux 121 codes privés.
VOX (Transmission mains libre à commande vocale)	Le poste émetteur récepteur détecte la voix de l'utilisateur et transmet sans aucun besoin de presser les touches, ce qui laisse à l'utilisateur les mains libres pour réaliser d'autres tâches. 5 niveaux de sensibilité VOX permettent à l'utilisateur de définir le niveau auquel le poste peut détecter sa voix.
Interphone de surveillance	Permet au poste radio de surveiller un enfant et de signaler tout bruit.
Balayage	Permet à l'utilisateur de balayer les canaux, les codes privés de silencieux de sous-porteuse ou les codes privés DCS dans un même canal afin de localiser les conversations en cours.
Double écoute	à balayage programmable permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute (canal ou canal/code privé).
Alerte d'appel (10 tonalités au choix)	Propose jusqu'à 10 tonalités pour signaler un appel entrant.
Tonalité de message bien reçu (activée ou désactivée, au choix)	Tonalité de confirmation qui signale la fin de transmission de l'utilisateur et indique aux interlocuteurs qu'ils peuvent commencer à émettre. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.
Tonalité de touche	Confirme l'activation de la touche. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.
Verrouillage des touches	Une fois activée, cette fonction protège le clavier et évite ainsi le changement involontaire de canal.
Economiseur d'énergie	Un circuit unique qui prolonge la durée d'utilisation des piles. S'il n'y a ni émission ni réception pendant 10 seconde, le poste se met automatiquement en mode d'économie d'énergie.
Extension de portée maximale	Cette fonction permet d'étendre la portée maximale de la radio.
Silencieux automatique	Coupe automatiquement les transmissions faibles et les parasites indésirables dus au terrain ou aux conditions.
Affichage rétroéclairé à cristaux liquides	Utilisation facilitée, même de nuit.
Prise de haut parleur/micro/chargeur	Permet l'utilisation d'un chargeur mural avec fiches Y, d'un écouteur/d'un micro afin d'avoir les mains libres pour d'autres opérations.
Manuel multilingue	Comprend un manuel d'utilisation en 16 langues. Aucune licence ou frais de mise en service Bandes de haute fréquence sans frais.
Pince de ceinture	Permet de maintenir votre poste radio en place pendant vos déplacements.
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	
Chargeur mural avec fiches en Y	Piles rechargeables fournies avec les postes de radio émetteur récepteur. Le chargeur peut recharger un ou deux postes (prise 230v/2 fiches EU).
8 piles AAA NiMH rechargeables	Les postes fonctionnent également avec 4 piles alcalines AAA non rechargeables (non fournies).

CARACTÉRISTIQUES	
Dimensions	144,4 mm H x 59 mm l x 29,4 mm P (5,7" H x 2,3" l x 1,2" P) Antenne incluse
Poids	90,0 g. Piles non comprises
Puissance RF	500 mW
Canaux	8 C 1 = 446.00625 MHz 2 = 446.01875 3 = 446.03125 4 = 446.04375 5 = 446.05625 6 = 446.06875 7 = 446.08125 8 = 446.09375
REF.	MT 800-2 EVP EU
Piles	4 piles AAA NiMH rechargeables (fournies) ou 4 piles alcalines AAA par poste (non fournies)
CUP	Emballage global 0-28377-90778-4
Code-barres	10028377 90778 1
Emballage Coque Dimensions	268 mm H x 193 mm l x 180 mm P (10,55" H x 7,59" l x 3,15" P)
Emballage Coque	570 g
Poids de l'emballage global Quantité	4
Emballage global Dimensions	279,4 mm H x 215,9 mm l x 299,7 mm P (11" H x 8,5" l x 11,8" D)
Emballage global	2790 g
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.	

### LANGUES DU MANUEL UTILISATEUR

 Anglais	 Hongrois
 Tchèque	 Norvégien
 Danois	 Polonais
 Hollandais	 Portugais
 Finnois	 Roumain
 Français	 Serbe
 Allemand	 Espagnol
 Grec	 Suédois

Rien ne s'approche d'un Cobra®

Cobra®, microTALK®, Rien ne s'approche d'un Cobra® ainsi que le serpent du logo sont des marques déposées de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ est une marque de Cobra Electronics Corporation, USA. CEEL® est une marque déposée de Cobra Electronics Europe LTD.